

РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ PERFECT S-KL

1. РАБОТА НА ОПЕРАТОРИТЕ С ЕКАФП

От главното меню със стрелките ↑ и ↓ се избира на дисплея [Регистрация] и се потвърждава с бутон [OK]

Набира се паролата 1 [OK]

На дисплея се появява [0.00]
/касовият апарат е готов за издаване на касови бележки/

Пример за продажба с касов апарат:

1 5 3 . 6 0 01 [STL] [TOTAL]

/ Продажба на стока с цена 153.60 лв. в първи департамент /

5 [QTY] 1 . 2 5 01 [STL] [TOTAL]

/ Продажба на 5 броя (кг.) от един артикул с цена 1.25лв. в първи департамент/

Бутон [C] - изтрива съобщение за грешка от екрана, както и неправилно въвеждане на данни.

Бутон [STL] – междинна проверка на сумата до момента
Желателно е преди натискане на [TOTAL] да се проверява сумата с бутон STL , защото след [TOTAL] , ако се наложи сумата може да бъде анулирана само със **СТОПНО документ** – виж Чл. 31 от Наредба № Н-18 на Министерството на Финансите от 13.12.2006 г.

Бутон [VD] – отказва последната въведена продажба
/ преди TOTAL /

Ако има няколко суми на касовата бележка, които трябва да се откажат, последователно се натиска бутон [VD] , като сумите се изваждат в обратен ред

2. ДНЕВЕН ОТЧЕТ - с бутон [BACK] влизаме в главното меню

Със стрелките ↑ и ↓ се избира на дисплея [Нулиране] и се потвърждава с бутон [OK]

Набира се парола 8 8 8 8 [OK]

Избирате [Дневен отчет]

и натискате [TOTAL]
с бутон [BACK] влизаме в главното меню

3. ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ – месечен, годишен (на фискалната памет)

Със стрелките ↑ и ↓ се избира на дисплея [Фискална памет] и се потвърждава с бутон [OK]

Набира се парола 9 9 9 9 [OK]

От клавиатурата се набира:

1 1 [STL] , начална дата, [QTY] , крайна дата , [VD]

Пример за периодичен отчет от 01.01.11г. до 31.01.11г.

1 1 [STL] 0 1 0 1 1 1 [QTY] 3 1 0 1 1 1 [VD]

Този отчет се прави на последна дата от месеца и се залепва заедно с дневния финансов отчет за тази дата в касовата книга /на една страница/

По този начин се прави и годишен отчет.